

Step	MHz	ECC	FANless	nonECC(only Pen II List)	ES表示	SYS	μ	Core Step	V	CPUID	μ Code		
633	233	-	withFAN	withFAN	FANless	SYS66	0.35 μ	C0	2.8V (2.73-2.9)	630	13		
	266	SL2PV	SL269	SL28L	SL264					632	20		
	300	SL2MZ	SL28R	-	-					633	34		
	330	-	-	-	-					634	36		
634	233	-	SL2HF	SL2QA	SL2HD	Rv. 純正FAN	L2 512K	C1	-	634	35		
	266	SL2QD	SL2HE	SL2QB	SL2HC					634	37		
	300	SL2QC	SL2HA	Q206ES	-					-	-		
650	266	SL2QE	-	-	SL2K9	Intel 純正爪 CUT要	-	dA0	2.0V (1.93-2.1)	650	19		
	300	-	-	-	-					650	2F		
	333	SL2QF	-	-	SL2KA					650	40		
651	300	SL2VY/35V	-	-	-	-	0.25 μ	dA1	-	651	30		
	333	SL2QH	[SL2ZP]	Q436ES	SL2S5					Q288ES	651	40	
	350	SL2SF	[SL2ZQ]	Q559ES	Q433ES					SL2S6	Q309ES	651	40
	400	-	-	Q560ES	-					-	-	-	
652	266	SL2SH/2X2	-	Q562ES	SL2S7	SYS100	L2 512K	dB0	-	652	14		
	300	SL2SD	SL2W7	ECC	-					-	652	2A	
	333	SL2YK	SL2W8	withFAN & FANless	FANless					-	-	-	
	350	SL2WY	SL2TV	-	-					-	-	-	
	400	SL2WZ/37F	SL2U3	SL356	SL3FN					-	-	-	
	450	-	SL2U4 (OLGA)	-	-					-	-	-	
653	350	SL2YM/3F9	SL2U5	SL3EE	SL357/37G	Q561ES	-	dB1	-	653	0A		
	400	SL2WB	SL2U7 (OLGA)	-	SL358/37H	-				653	10		
	400	SL38M	SL36U	SL3J2	-	-				-			
672	500	-	-	-	Q814ES	L2 512K	kB0	PenIIIcore	670	06			

Katmai [SL2ZP]&[SL2ZQ]: Requires a dual reset BIOS

Celeron L2=0 ~ 128K(Full speed)[Step 650 ~ 68A]with Celeron III

Step	MHz	ECC	FANless	nonECC(only Pen II List)	ES/QS	SYS	μ	Core Step	V	CPUID	μ Code						
650	266	SL2SY	-	SL2YN	Q443ES	SYS 66	0.25 μ	dA0	2.0V	650	40						
	300	SL27Z/Z7	-	SL2YP	-					SEPP	650	40					
	651	266	SL2TR	-	SL2QG					-	nonL2	dA1	651	40			
651	300	SL2Y2	-	SL2X8	-	-	-	-	-	651	40						
	652	266	SL2Y3	-	Q525ES	-	-	dB0	-	652	2A						
660	300A	SL2WM	-	SL32A	-	SYS 66	0.25 μ	mA0	-	660	04						
	333	SL32B	-	SL2WN	Q618ES					SEPP	660	09					
	366	SL376	-	SL37Q	-					L2 128K	660	0A					
	400	SL37V	-	SL39Z	-					-	-	-					
	433	SL3BC	-	-	-					-	-	-					
	433	SL37X	SL36A	-	-					-	-	-					
665	300A	SL35Q	SL36A	-	-	SYS 66	0.25 μ	mB0	-	665	01						
	333	SL35R	SL36B	-	-					370 PPGA	665	03					
	366	SL35S	SL36C	-	Q827ES					Q921ES	L2 128K	-					
	400	SL37X	SL3A2	-	Q958ES					-	-	-					
	433	SL3BS	SL3BA	-	Q959ES					-	-	-					
	466	SL3FL	SL3EH	-	QB11ES					-	-	-					
	500	SL3LQ	SL3FY	-	QD27ES					-	-	-					
	533	SL3PZ	SL3FZ	-	QG11ES					-	-	-					
670	400	-	-	-	Q567ES	(L2=512K)	L2 512K	[Cel III]	PenIIIcore	670	06						
683	500	-	SL3KZ/46R	-	-	SYS 66	0.18 μ	cB0	1.5V	683	10						
	533	SL3W6	SL46S	-	QR01ES					370 PPGA	683	14					
	566	SL3W7	SL46T	-	-					L2 128K	-	-					
	600	SL3W8	SL46U	-	QR03ES					-	-	-					
	633	SL3W9	SL3VS	-	-					-	-	1.65V					
	667	SL4AB	SL48E	-	QT03ES					-	-	-					
	700	SL4E6/EG	SL48F	-	QT04ES					-	-	-					
	686	533	-	SL4PD	-					QZ43ES	SYS 66	0.18 μ	cC0	1.5, 1.7V	686	08	
		566	-	SL4PC	SL4NW					QZ44ES					370 PPGA	686	0C
		600	-	SL4PB	SL4NX					QZ45ES					L2 128K	-	-
		633	SL4NY	-	SL4PA					QZ46ES					-	-	-
		667	SL4NZ	-	SL4P9					QZ47ES					-	-	-
		700	SL4P8	-	SL4P2					QZ48ES					-	-	-
		733	SL4P3	SL4P7	-					QZ49ES					-	-	-
766		SL4QF	SL4P6	-	QZ50ES	QZ50ZQ	-	-									
800		SL4TF	-	SL55R	QAM8ES	-	-	-									
850		SL5GA	-	SL5GB	QER1ES	-	-	-									
68A	566	-	SL5L5	-	-	SYS 66	0.18 μ	cD0	1.75V	68A	01						
	733	SL52Y	-	SL5E9	-					370 PPGA	68A	05					
	766	SL52X	-	SL5EA	QBB9ES					L2 128K	-	-					
	800	SL5WC/WW	SL54P	SL5EB	-					-	-	-					
	850	SL54Q/WX/WB	-	SL5EC	QBC6ES					-	-	-					
	900	SL5LX/WA	-	SL5MQ/5WY	QEY3ES					-	-	-					
	-	-	-	SL633(IHS)	-					-	-	-					
	950	SL5V2/	SL5UZ	SL634(IHS)	QHB6QS					-	-	-					
	1000	SL5XQ/XT	-	SL635(IHS)	-					-	-	-					
	1100	SL5XU	-	SL5XR	-					-	-	-					

Coppermine Retail OEM Retail Sample Specification Code Qxxx

本リストには、誤記・推定を含みます。個人使用とし、再配布はしないで下さい。  
 尚、本情報による不具合については、一切補償いたしません。自己責任にて御活用下さい。

Qxxx ES: Engineer Sample/Qxxx QS: Qualification Sample